



Регуляторы заряда Alpha Pro

Будьте уверены, что с регуляторами Alpha Pro процесс заряда будет быстрым и безопасным

Электрическая энергия, вырабатываемая навесными электрогенераторами, поступает на аккумуляторные батареи через регуляторы заряда, обеспечивающими 3-режимный метод заряда. При этом методе напряжение заряда регулируется автоматически, что предотвращает риск газообразования и сохраняет аккумуляторную батарею в хорошем состоянии.

Регуляторы заряда **Alpha Pro** поставляются комплектно с навесными электрогенераторами Mastervolt.



- [Alpha Pro : регулятор заряда на 12В](#)



- [Alpha Pro : регулятор заряда на 24В](#)

Регуляторы заряда **Alpha Pro B** разработаны для навесных электрогенераторов Bosh и имеют подключение “plug-and-play”



- [Alpha Pro B : регулятор заряда на 12В](#)



- [Alpha Pro B : регулятор заряда на 24В](#)

ООО «Мадеко Лтд»
Тел: 8 044 2217600, 4288477
madeco@madeco.kiev.ua

[Подробнее далее...](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛЯТОРОВ ЗАРЯДА ALPHA PRO

Модель	Alpha Pro 12V	Alpha Pro 24V	Alpha Pro B 12V*	Alpha Pro B 24V*
Артикул	45511000	45511200	45511400	45511600
Напр. основного заряда **	14,25В	28,5В	14,25В	28,5В
Напряжение подзаряда **	13,25В	26,5В	13,25В	26,5В
Пределы регулировки напряжения в режиме основного заряда	13-15В	27-31В	13-15В	27-31В
Пределы регулировки напряжения в режиме подзаряда	13-13,9В	26-28,8В	13-13,9В	26-28,8В
Температурная компенсация	30мВ/°С	60мВ/°С	30мВ/°С	60мВ/°С
Время абсорбции	4 час, настраиваемое от 2мин до 4,5 час			
Длина кабеля от датчика температуры	6м	6м	6м	6м
Габариты ВхШхГ, мм	90х95х30	90х95х30	90х95х30	90х95х30
Класс защиты кожуха	IP65	IP65	IP65	IP65
Масса	0,4кг	0,4кг	0,4кг	0,4кг
Тип разъема	"Faston"			
Соединительный кабель	морской маслостойкий, 1,5м			
Подходит для генераторов, тип	Mastervolt / Prestolite	Mastervolt / Prestolite	Bosh	Bosh

* регулятор заряда Alpha Pro B совместим с генераторами Bosh

** на 0,2В больше при подключенном датчике температуры



Model 24/150,
art. no. 48024150.



ООО "МАДЕКО Лтд", г.Киев
тел./факс: (044) 425 5471 / 428 8477
e-mail: madeco@madeco.kiev.ua